

Advertencias

Estimado cliente, gracias por haber comprado un producto **D.A.G.** . Esta hoja de instrucciones contiene informaciones importantes acerca de los modos de uso y la seguridad de la instalación. **Respete las instrucciones y consérvelas para consultas futuras.**

Las instalaciones radio no se pueden utilizar en los lugares que tienen factores de influencia (por ejemplo cerca de policía, aeropuertos, bancos y hospitales).

Es importante que un técnico haga un control antes de utilizar el sistema radio. Las instalaciones radio pueden ser utilizadas solamente si las influencias no crean problemas al funcionamiento del receptor y del emisor.

Si hay más de una instalación en el mismo campo de frecuencia, ambas pueden bloquearse y no funcionar correctamente.

Características técnicas

Alimentación:	230 V~ 50 Hz
Potencia máxima motores	1350 W
Nº motores mecánicos	1
Temperatura de ejercicio:	-20°C ÷ + 70°C
Frecuencia radio	433,92 MHz
Nº máx. de mando	80
Tiempo máx. retardo	10 minutos
Medidas	123 x 78 x 35mm



**ROLL
NOX**

Observaciones

ROLL NOX es una central electrónica que permite el manejo de motores con final de carrera mecánico. Puede alimentar directamente una fotocélula que trabaja a 12Vdc. Se pueden conectar finales de carrera externos. Permite la conexión de una lámpara de cortesía o de aviso..

Indicadores y conexiones eléctricas.

Microinterruptor 1 L/R
OFF funcionamiento continuo.
ON hombre presente.
Microswitch 1 L/R
OFF continuous operation
ON man present
Micro Switch 1 L / R
OFF funzionamento passo passo.
ON funzionamento uomo presente.
Microinterruptor 2 1/4
OFF funcionamiento 3 teclas.
ON funcionamiento 1 sola tecla.
Microinterruttore 2 1/4
OFF funzionamento 3 tasti
ON funzionamento 1 solo tasto.
Microswitch 2 1/4
OFF 3 keys operation
ON operation 1 single key
Microinterruptor 3 AC
OFF función cierre automático desactivado
ON función cierre automático activado
3 Microinterruttore AC
OFF funzione di chiusura automatica disattivata
ON Chiusura automatica attivata
Microswitch 3 AC
OFF auto shut off function
ON auto lock function activated
Microinterruptor 4 F/L
OFF Luz de cortesía
ON Luz de intermitencia
Microinterruttore 4 F / L
Luce di cortesia OFF
ON luce di intermitenza
Microswitch 3 F/L
OFF Complimentary light
ON Turn signal light

